4.2 Unterschiede der CPUs 312 IFM bis 318 gegenüber ihren Vorgänger-Versionen

Memory Cards und Firmware-sichern auf Memory Card

Ab folgenden CPUs:

CPU	Bestellnummer	ab Erzeugnisstand (Version)	
		Firmware	Hardware
CPU 313	6ES7 313-1AD**03-**0AB0	1.0.0	01
CPU 314	6ES7 314-1AE**04-**0AB0	1.0.0	01
CPU 315	6ES7 315-1AF**03-**0AB0	1.0.0	01
CPU 315-2	6ES7 315-2AF**03-**0AB0	1.0.0	01
CPU 316-2	6ES7 316-1AG**00-**0AB0	1.0.0	01

können Sie

die 16 Bit-breiten Memory Cards stecken:

256 kByte FEPROM 6ES7 951-1KH00-0AA0

1 MByte FEPROM 6ES7 951-1KK00-0AA0

2 MByte FEPROM 6ES7 951-1KL00-0AA0

4 MByte FEPROM 6ES7 951-1KM00-0AA0

die Firmware der CPU auf Memory Card sichern